




2885



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1000W 230V ΠΥΡΑΚΤ/ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	Πίεση και περιστροφή
-----------------------	----------------------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC
------------------	----------

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια
-----------------	--

Ισχύς

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 5 W
---------------------------------	-------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Διάσταση άξονα Ø	4 mm
------------------	------

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	100...1000 W
--	--------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	ωμικό φορτίο
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Εξοπλισμός

- για ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock
------------------------------------	--------------

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού