



85245229



IP20

B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Χρόνος κίνησης των ρολών	2 mn
<ul style="list-style-type: none">- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας, ένδειξη κατάστασης, 2x συναγερμοί- λειτουργία πάρτυ, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος)- ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης- λειτουργία μνήμης για αυτόματη εκτέλεση των καταγεγραμμένων χρόνων ανόδου και καθόδου με ενδιάμεση θέση- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)- η θέση των περσίδων μπορεί να αποθηκευτεί για σενάριο- άνοιγμα σεναρίου μέσω ασυρμάτων εφαρμογών KNX- λειτουργίες quicklink: ρολά, 2 σενάρια, μνήμη, λειτουργία επιβολής, πάνω/κάτω μπουτόν	

Εντολή και σήμανση

- ενεργοποίηση της λειτουργίας πάρτυ με χρήση μπουτόν σε κατεύθυνση πάνω και κάτω για διάρκεια >20sec
- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
-----------------------------------	--------------

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW
--------------------------	---------

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)
--	-----------------------------

Ανίχνευση

- ηλιοπροστασία και κατέβασμα ρολών με το λυκόφως με τον ασύρματο ανιχνευτή φωτεινότητας

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ένδειξης κατάστασης για λειτουργία μνήμης και λειτουργία πάρτυ, κόκκινο/πορτοκαλί, με LED ρύθμισης και λειτουργίας, με LED ένδειξης για προστασία αποτροπής κλειδώματος, ένδειξη συμβατότητας LED μονάδας εφαρμογής/μηχανισμού
-----	---

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση χρόνου περσίδων	(ρυθμιζόμενο) 50 ms...2,5 s
Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης περσίδων	≈ 150 ms
Μετατόπιση περσίδων κατά τη διάρκεια του σήματος	< 1 s
Μετατόπιση περσίδων με το πάτημα μπουτόν	< 0,4 s
- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED	

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	1
Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες
Μανδάλωση για 2 min στη διάρκεια του σήματος	> 1 s
Μανδάλωση για 2 min στο πάτημαενλλος μπουτόν	> 0,4 s
Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης	< 0,6 s

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος ρολών, ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX
Σειρά	Berker Q.1