



TRC270D



IP30

quicklink

QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ 1 ΕΞΟΔΟΥ 16Α

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	ασύρματο RF
Τρόπος στερέωσης	κουμπωτό

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, λειτουργία επιβολής, ένδειξη κατάστασης
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου
- άνοιγμα σεναρίου μέσω ασυρμάτων εφαρμογών KNX
- η αποθήκευση των σεναρίων μπορεί να κλειδωθεί
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι
- με χειροκίνητο έλεγχο on/off	
- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας	

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	ναι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50 Hz
-----------	-------

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διέλευσης	16 A
Ρεύμα διακοπής	max. 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα λήψης ασυρμάτου	868,3 MHz
---------------------------	-----------

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	3680 W
Συμβατικοί μετασχηματιστές	1600 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές και μετασχηματιστές διπλού τύπου	1200 W

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)
--	-----------------------------

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 30m μέσα σε κτίρο / 300m σε ελεύθερο πεδίο

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό
Εμφάνιση επιφάνειας ματ

Διαστάσεις

Βάθος 77 mm
Ύψος προεξοχής 41 mm
Ύψος 54 mm
Πλάτος 98 mm

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες φθορισμού 28 x 36 W, max. 120 μF

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με LED ρύθμισης και λειτουργίας, με LED ελέγχου για On/Off

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης: 2300 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 2300 W

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες easy, system, PB, quicklink
- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα όχι

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 1
Αριθμός συνδέσεων quicklink max. 20 πομποί/δέκτες
Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...70 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	ασύρματες μονάδες εξόδων KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: έξοδος
Βασική σειρά	Berker.Net