

2874



B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 500W 230V/12V ΠΥΡΑΚΤ/ΑΛΟΓ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. Μ/Σ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	Πίεση και περιστροφή

Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC

- δυνατότητα ελ΄ργκου τάσης χωρίς αποσυναρμολογιση

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

Απώλλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 5 W
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	20...525 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Δάσταση άξονα Ø	4 mm

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	20...525 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	χωρητικό

- Με τερματικό φορτίου
- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- για ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
- ππολύ χαμηλός θόρυβος
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Τρέχουσα έκδοση	2
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Απρόσκοπτη λειτουργία θα επιτευχθεί μόνο με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές Berker.