



85655288



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ MAT

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας | KNX ασύρματο |
| Κατηγορία δέκτη | 2 |

Συχνότητα

| | |
|------------------------------|-----------|
| Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου | 868,3 MHz |
|------------------------------|-----------|

Ισχύς

| | |
|--------------------------|---------|
| Ισχύς εκπομπής ασύρματου | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

Μέτρηση

| | |
|--|-----------------------------|
| Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation | 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση) |
|--|-----------------------------|

Μπαταρία

| | |
|--------------------------------|-----|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη) | ≈ 5 |
| - με μπαταρία λιθίου 3V CR2430 | |

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ |

Διαστάσεις

| | |
|----------------|-------|
| Ύψος προεξοχής | 14 mm |
|----------------|-------|

Έλεγχος λαμπτήρων LED

| | |
|-----|--|
| LED | με LED κατάστασης μετάδοσης και κατάσταση μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί, με LED ρύθμιση |
|-----|--|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------|---|
| Τρόπος εγκατάστασης | για επίπεδη επίτοιχη τοποθέτηση και επέκταση συνδυασμών |
|---------------------|---|

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED
- η πάνω και κάτω επιφάνεια χειρισμού μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Αριθμός ασύρματων καναλιών | 2 |
| Αριθμός συνδέσεων quicklink | max. 20 πομποί/δέκτες |
| Κύκλος λειτουργίας πομπού | 1 % |

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

| | |
|--|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...45 °C |
| - χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία | |

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Σειρά | Berker S.1, Berker B.7 |