



85655188



IP20

quicklink

## B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ ΗΛΙΑΚΟ

### Technische Merkmale

#### Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

#### Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν ρύθμισης

#### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

#### Τάση

- παροχή μέσω ηλιακών κυψελών

#### Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz
------------------------------	-----------

#### Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW
--------------------------	---------

#### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)
--	-----------------------------

#### Μπαταρία

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη)	≈ 5
-------------------------------	-----

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

#### Διαστάσεις

Ύψος προεξοχής	14 mm
----------------	-------

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης
-----	-----------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για επίπεδη επίτοιχη τοποθέτηση και επέκταση συνδυασμών
---------------------	---

#### Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

#### Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED
- η πάνω και κάτω επιφάνεια χειρισμού μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	2
Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες
Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %
Ποσότητα επαφών Diameter-brightness	τουλάχιστον 300 lx 6 ώρες / ημέρα

#### Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX
Βασική σειρά	Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	Berker S.1, Berker B.7