



85245231



IP20

quicklink

## B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

### Technische Merkmale

#### Λειτουργίες

Χρόνος κίνησης των ρολών 2 mn

- λειτουργία πάрту, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος)
- ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης
- λειτουργία μνήμης για αυτόματη εκτέλεση των καταγεγραμμένων χρόνων ανόδου και καθόδου με ενδιάμεση θέση
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- η θέση των περσίδων μπορεί να αποθηκευτεί για σενάριο
- άνοιγμα σεναρίου μέσω ασυρμάτων εφαρμογών KNX
- λειτουργίες quicklink: ρολά, 2 σενάρια, μνήμη, λειτουργία επιβολής, πάνω/κάτω μπουτόν

#### Εντολή και σήμανση

- ενεργοποίηση της λειτουργίας πάрту με χρήση μπουτόν σε κατεύθυνση πάνω και κάτω για διάρκεια >20sec
- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας

#### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

#### Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου < 10 mW

#### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)

#### Ανίχνευση

- ηλιοπροστασία και κατέβασμα ρολών με το λυκόφως με τον ασύρματο ανιχνευτή φωτεινότητας

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς μαύρο

Χρώμα RAL RAL 9005 - Jet black

Υλικό θερμοπλαστικό

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

#### Διαστάσεις

Διάμετρος 57,6 mm

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με LED ένδειξης κατάστασης για λειτουργία μνήμης και λειτουργία πάрту, κόκκινο/πορτοκαλί, με LED ρύθμισης και λειτουργίας, με LED ένδειξης για προστασία αποτροπής κλειδώματος, ένδειξη συμβατότητας LED μονάδας εφαρμογής/μηχανισμού

#### Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

### Ρυθμίσεις

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ρύθμιση χρόνου περσίδων  | (ρυθμιζόμενο) 50 ms...2,5 s |
| Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης περσίδων   | ≈ 150 ms                    |
| Μετατόπιση περσίδων κατά τη διάρκεια του σήματος   | < 1 s                       |
| Μετατόπιση περσίδων με το πάτημα μπουτόν   | < 0,4 s                     |
| - η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED |                             |

### Εξοπλισμός

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Αριθμός ασύρματων καναλιών                   | 1                     |
| Αριθμός συνδέσεων quicklink                  | max. 20 πομποί/δέκτες |
| Μανδάλωση για 2 min στη διάρκεια του σήματος | > 1 s                 |
| Μανδάλωση για 2 min στο πάτημαενλλος μπουτόν | > 0,4 s               |
| Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης      | < 0,6 s               |

### Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

### Συνθήκες χρήσης

|  |            |
|--|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας                  | -5...45 °C |
| - χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία |            |

### Ταυτοποίηση

|                      |   |
|----------------------|---|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | Έλεγχος ρολών, ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά         | Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic           |
| Σειρά                | Berker R.3, Serie 1930                            |

### Οδηγίες

- Σημείωση:

Κατά την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στην σειρά Serie 1930, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο 1 θέσης με διάμετρο Ø 58 χιλιοστών, κωδ. 1382 0 ... . Εγκατάσταση με πολλαπλούς συνδυασμούς της σειράς Serie 1930 δεν είναι δυνατή!