

85241139

IP20

B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3/R.CLASSIC

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Χρόνος κίνησης των ρολών	2 mn
Χρόνος λειτουργίας	max. 2 mn

- λειτουργία μνήμης για αυτόματη εκτέλεση των καταγεγραμμένων χρόνων ανόδου και καθόδου με ενδιάμεση θέση
- λειτουργία πάρτυ, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος)

Εντολή και σήμανση

- ενεργοποίηση της λειτουργίας πάρτυ με χρήση μπουτόν σε κατεύθυνση πάνω και κάτω για διάρκεια >20sec

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	12 V
Συχνότητα	- Hz

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0…65 % (χωρίς συμπύκνωση)

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Υλικό	θερμοπλαστικό

Διαστάσεις

Διάμετρος	57,6 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	ένδειξη συμβατότητας LED μονάδας εφαρμογής/μηχανισμού, με LED ένδειξης κατάστασης για λειτουργία μνήμης και λειτουργία πάρτυ, κόκκινο/πορτοκαλί, με LED ένδειξης για προστασία αποτροπής κλειδώματος

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σφυγτήρα

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση χρόνου περσίδων	(ρυθμιζόμενο) 50 ms…2,5 s
Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης περσίδων	≈ 250 ms
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση	0…500 s
Μετατόπιση περσίδων με το πάτημα μπουτόν	< 0,4 s

Εξοπλισμός

Μανδάλωση για 2 min στο πάτημαενλλος μπουτόν	> 0,4 s
Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης	< 0,6 s

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγισης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος ρολών
Βασική σειρά	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Σειρά	Berker R.3

Οδηγίες

- Μπορεί να αλλάξει σε λυχνία προσανατολισμού μέσω μονάδας επέκτασης.
- Σημείωση:

  Κατά την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στην σειρρά Serie 1930, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το πλαίσιο 1 θέσης με διάμετρο Ø 58 χιλιοστών, κωδ. 1382 0 ... . Εγκατάσταση με πολλαπλούς συνδυασμούς της σειράς Serie 1930 δεν είναι δυνατή!