


2885



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1000W 230V ΠΥΡΑΚΤ/ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	Πίεση και περιστροφή

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

Απώλλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 5 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Δάσταση άξονα Ø	4 mm

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	100…1000 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	ωμικό φορτίο

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Εξοπλισμός

- για ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού