


286610



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 500W 230V/12V ΠΥΡΑΚΤ/ΑΛΟΓ ΣΥΜΒΑΤ. Μ/Σ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	Πίεση και περιστροφή

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	240 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με κυλινδρική ασφάλεια

Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	20…500 VA

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Δάσταση άξονα Ø	4 mm

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	20…500 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	επαγωγικό

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Εξοπλισμός

- για μηχανικούς μετασχηματιστές
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Δυνατότητα αλλαγής της ασφάλειας χωρίς την αφαίρεση του καλύμματος. Σε περίπτωση αιχμών ρεύματος κατά την έναυση (για συμβατικούς μετασχηματιστές), χρησιμοποιήστε το εξάρτημα περιοσρισμού ρεύματος κωδ. 185.