




286110



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W 230V/12V ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ/ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου

Πίεση και περιστροφή

Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

Εντολή και σήμανση

- με soft lock

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC
- δυνατότητα ελ'ργχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογηση	

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια
-----------------	--

Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	50...420 VA
Ισχύς φορτίου	50...420 W/VA
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 5 W
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	50...420 W

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου	με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστή φωτισμού universal
--------------------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Διάσταση άξονα Ø	4 mm
------------------	------

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	50...420 W
--	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	universal
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Πεδίο εφαρμογής

- με εκθετικό κωδικοποιητή

Εξοπλισμός

- για μηχανικούς ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές, ανάλογα με το είδος του φορτίου, με αυτόματη αναγνώριση φορτίου
- πολύ χαμηλός θόρυβος
- με μνήμη φωτεινότητας

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock
------------------------------------	--------------

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Τρέχουσα έκδοση	2
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Απρόσκοπτη λειτουργία θα επιτευχθεί μόνο με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές Berker.
---------------------	---