

85146188

IP20

quicklink

**B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ**

Technische Merkmale

### Λειτουργίες

- επιπρόσθετη λειτουργία ETS: + 6 σενάρια, 1 μπουτόν ελέγχου πάνω/κάτω, τρόπος λειτουργίας on/off, ένδειξη φωτεινότητας, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, λειτουργία επιβολής
- ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- η αποθήκευση των σεναρίων μπορεί να κλειδωθεί
- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά,2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής,μνήμη

### Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας

### Συνδεσιμότητα

| | |
|---|---|
| Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας | KNX ασύρματο |
| Κατηγορία δέκτη | 2 |

### Ισχύς

| | |
|---|---|
| Ισχύς εκπομπής ασύρματου | < 10 mW |

### Μέτρηση

| | |
|---|---|
| Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation | 0…65 % (χωρίς συμπύκνωση) |

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|---|---|
| Χρώμα σειράς | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 9010 - Pure white |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ |

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

| | |
|---|---|
| LED | με LED ρύθμισης και λειτουργίας, ένδειξη συμβατότητας LED μονάδας εφαρμογής/μηχανισμού |

### Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

### Ρυθμίσεις

- η άνω και κάτω επιφάνεια χειρισμού είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη σε μηχανισμούς 2 εξόδων ελέγχου on/off, ρύθμισης φωτισμού και μονάδας τροφοδοσίας
- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED

### Εξοπλισμός

| | |
|---|---|
| Αριθμός ασύρματων καναλιών | 4 |
| Αριθμός συνδέσεων quicklink | max. 20 πομποί/δέκτες |
| Κύκλος λειτουργίας πομπού | 1 % |

- Επίπεδο φωτεινότητας που αποθηκεύεται, με προστασία από απώλεια τροφοδοσίας, σε περίπτωση ρύθμισης με ρυθμίστη φωτισμού

### Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγισης

### Συνθήκες χρήσης

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5…45 °C |

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

### Ταυτοποίηση

| | |
|---|---|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | Έλεγχος φωτισμού, ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX |
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Σειρά | Berker S.1, Berker B.7 |