




41091606



## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ MAT

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Σχέδιο           | σύμφωνα με DIN 49440 |
| Τρόπος στερέωσης | χωνευτή τοποθέτηση   |

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ονομαστική τάση  | 250 V    |
| Ονομαστική τάση  | 250 V AC |
| Συχνότητα        | 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A     |

### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

### Ισχύς

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Κατανάλωση ισχύος | 0.25 W/0.35 VA VA |
|-------------------|-------------------|

### Κάλυμμα, πόρτα

|         |                |
|---------|----------------|
| Κάλυμμα | Μεσαίο πλαίσιο |
|---------|----------------|

### Ανίχνευση

- ενσωματωμένος αισθητήρας φωτεινότητας ο οποίος ενεργοποιεί το φως προσανατολισμού στο λευκόφως και το σβήνει όταν υπάρχει επαρκής φωτεινότητα

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Χρώμα σειράς        | ανθρακί               |
| Χρώμα               | ανθρακί               |
| Χρώμα               | γκρι ανθρακί          |
| Χρώμα RAL           | RAL 7021 - Black grey |
| Υλικό/ επεξεργασία  | βαμμένο               |
| Υλικό               | θερμοπλαστικό         |
| Εμφάνιση επιφάνειας | ματ                   |

### Διαστάσεις

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Βάθος εγκατάστασης | 32 mm |
|--------------------|-------|

### Έλεγχος φωτισμού

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Φωτεινότητα διακοπής κυκλώματος | ≈ 4 lx |
| Φωτεινότητα έναυσης             | ≈ 2 lx |
| Ένταση φωτισμού                 | 0,2 cd |

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| LED | λευκό LED, μεγάλη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα LED |
|-----|--------------------------------------------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | με νύχια στήριξης |
|---------------------|-------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Διατομή αγωγού (μονόκλωνος) | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ακροδέκτες σύνδεσης         | σύμφωνα με IEC 60884-1   |
| Ακροδέκτες σύνδεσης         | σύμφωνα με VDE 0620-1    |
| - με βιδωτούς ακροδέκτες    |                          |

#### Καλώδιο

- Δεν απαιτείται επιπλέον καλωδίωση

#### Εξοπλισμός

- επιπλέον προτερήματα με συνδιασμό μιας λήψης πρίζας με φωτισμό προσανατολισμού

#### Χρήση

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | ενισχυμένη προστασία επαφής |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | βιδωτοί ακροδέκτες          |

#### Ασφάλεια

|                        |      |
|------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK    | 05   |
| Δείκτης προστασίας IP  | IP20 |
| - προστασία για παιδιά |      |

#### Ταυτοποίηση

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7     |
| Σειρά        | Berker S.1, Berker B.7 |

#### Οδηγίες

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κείμενο πληροφοριών | Προσοχή!<br>Υλικά με ειδικούς μηχανισμούς χώνευσης. Πλακίδια με φως προσανατολισμού LED δεν είναι συμβατά με τις standard πρίζες. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|