



Β.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΧΕΙΟ Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- έλεγχος έντασης ήχου
- αντίστροφη μέτρηση
- μέτρηση χρόνου ηρεμίας
- ξυπνητήρι με λειτουργία snooze

Συμβατότητα

Για ηχεία

ανά κανάλι 4...8 Ω

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός μέσω περιοχών αισθητηρίων στην οθόνη αφής
- ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- φωτιζόμενη οθόνη γραφικών αφής

Συνδεσιμότητα

- στερεοφωνικό ραδιόφωνο FM με ένδειξη RDS

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

50/60 Hz

Συχνότητα

Εύρος Συχνοτήτων

87,5...108 MHz

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου

είσοδος μονάδας επέκτασης για ξεχωριστό χειρισμό on/off

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς

ανά κανάλι 600 VA

Χρώμα

αλουμίνιο

Χρώμα RAL

RAL 9006 - White aluminium

Υλικό

Μικτά υλικά

Εμφάνιση επιφάνειας

βελούδινο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης

33 mm

Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)

35 x 28 mm

Ύψος

70,8 mm

Πλάτος

141,6 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης

απλή και συνδυασμένη τοποθέτηση

28806084



Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	max. 2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μεγάφωνα)	max. 1,5 mm ²
Σύνδεση	2 συνδέσεις ηχείων
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Ρυθμίσεις

- χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πεδίο εφαρμογής

- με ένα ηχείο

Εξοπλισμός

- Μνήμη 8 σταθμών
- επαναφορά στον τελευταίο σταθμό κατά την ενεργοποίηση

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με μεγάφωνο
------------------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Σειρά	Berker Q.1
-------	------------