


2875



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 600W ΠΥΡΑΚΤ./ΑΛΟΓ.

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Πίεση και περιστροφή

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 230 V

Συχνότητα 50 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC

- δυνατότητα ελ'ργχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογιση

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως με επιπλέον ασφάλεια, προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με κυλινδρική ασφάλεια

Ισχύς

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο ≈ 6 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα δεν εφαρμόζεται

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Διάσταση άξονα Ø 4 mm

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 60...600 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου ωμικό φορτίο

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

- για μηχανικούς μετασχηματιστές

- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με soft-lock

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναί

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά

Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών

Δυνατότητα αλλαγής της ασφάλειας χωρίς την
αφαίρεση του καλύμματος.