



296110



Ε



## Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου

Πίεση και περιστροφή

### Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

### Εντολή και σήμανση

- με soft lock

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση

230 V

Συχνότητα

50/60 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας

230 V AC

- δυνατότητα ελ'ργχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογία

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως

προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

### Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές

20...420 VA

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο

≈ 4 W

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές

20...420 W

### Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου

με είσοδο για μονάδα επέκτασης με μπουτόν αφής (επαφή NO) για λειτουργία μονού σημείου, με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστή φωτισμού universal

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα

δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης

24 mm

Διάσταση άξονα Ø

4 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V

3...100 W

### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου

20...420 W

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού 0,5...4 mm<sup>2</sup>

- με βιδωτούς ακροδέκτες

#### Πεδίο εφαρμογής

- με εκθετικό κωδικοποιητή

#### Εξοπλισμός

- με μνήμη φωτεινότητας

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με soft-lock

#### Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Έλεγχος φωτισμού