


2909



## Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W / LED 40W

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Περιστροφικό

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 230 V

Συχνότητα 50 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με κυλινδρική ασφάλεια

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ημερία) ≈ 0,2 W

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα δεν εφαρμόζεται

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 31 mm

Διάσταση άξονα Ø 4 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V 3...40 W

### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 20...200 W

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

### Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου universal

Διατομή αγωγού max. 1 x 0,5...2,5 mm<sup>2</sup>

### Εξοπλισμός

- για μηχανικούς μετασχηματιστές

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με soft-lock

**Ασφάλεια**

---

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

---

**Θερμοκρασία**

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...45 °C
---------------------------	------------

---

**Ταυτοποίηση**

---

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού
Σειρά	Έλεγχος φωτισμού, Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

---