

TXA606B

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ EASY 10A

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	ναι
Τρόπος στερέωσης	REG

Λειτουργίες

Τρόπος λειτουργίας	Δυνατότητα συνδυασμού ελέγχου On/Off και οδήγησης μοτέρ

- Κατάλληλο για την εναλλαγή διαφόρων εξωτερικών αγωγών
- με λειτουργία τοποθέτησης θέσης, για έλεγχο της θέσης ρολών και περσίδων
- με λειτουργίες προστασίας π.χ αισθητήρα ταχύτητας ανέμου, βροχής, συναγερμού
- με λειτουργία ηλιοπροστασίας
- για τον έλεγχο 6 κυκλωμάτων φωτισμού ή 3 ρολών

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναι

- ο χειροκίνητος έλεγχος μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του διακόπτη επιλογής, και με αυτό τον τρόπο αποκλείεται ο χειρισμός KNX
- το LED ένδειξης κατάστασης είναι ενσωματωμένο στο μπουτόν χειροκίνητης λειτουργίας
- μπουτόν χειροκίνητου ελέγχου για on/off (πάνω/κάτω) και λειτουργία bus on/off ανά κανάλι της συσκευής
- με φωτιζόμενο μπουτόν προγραμματισμού

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 A

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21…32 V DC
Τάση εξόδου	230 V AC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	5 mA
Κατανάλωση ρεύματος bus (standby)	3 mA
Μέγιστο ρεύμα διέλευσης	10 A
Ονομαστικό ρεύμα	10 A

Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές	1000 W
Ισχύς εξόδου	1200 W
Μέγιστη ισχύς διακοπής	5400 W
Συμβατικοί μετασχηματιστές	1200 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	1000 W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι

Διαστάσεις

Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	4
Ύψος	90 mm

Έλεγχος φωτισμού

Με ηλεκτρονικό ballast (EB)	15 x 36 W
Χωρίς διόρθωση συνημιτόνου	1000 W

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	23 W
Ισχύς λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας	12x23W
Μέγιστη ισχύος για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	15 x 36 W

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED/CFL	12
Λαμπτήρες LED 230 V	12 x 23 W
Ισχύς LED	144 W
LED	το LED ένδειξης κατάστασης είναι ενσωματωμένο στο μπουτόν χειροκίνητης λειτουργίας

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	1200 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	1200 W

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 2,5mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 2.5mm²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	0,75…2,5 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	0,75…2,5 mm²
Είδος επαφών	6NO
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- Με QuickConnect plug-in τερματικά
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	easy, system

Πεδίο εφαρμογής	
Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναι
Εξοπλισμός	
Αριθμός εξόδων	6
Δυνατότητα επέκτασης στοιχείων	όχι
Χρήση	
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης
Ασφάλεια	
Δείκτης προστασίας IP	IP20
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C
Ταυτοποίηση	
Οικογενειακή συσκευή	TXA
Βασική σειρά	KNX