



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟΣ R.1/R.3

85656239

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις) ;
- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά,2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής,μνήμη

Εντολή και σήμανση

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων
- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz
------------------------------	-----------

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW
--------------------------	---------

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών	0 ... 65 % (χωρίς συμπύκνωση)
Relative-humidity-without-condensation	

Μπαταρία

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη)	~ 5
-------------------------------	-----

- με μπαταρία λιθίου 3V CR2430

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα σήμανσης	105,105,105
Υλικό	θερμοπλαστικό
Υλικό για εκτύπωση	ASA λευκό
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Διαστάσεις

Ύψος προεξοχής	14 mm
----------------	-------

Έλεγχος λαμπτήρων LED

- με LED ρύθμισης
- με LED κατάστασης μετάδοσης και κατάστασης μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

- για επίπεδη επίτοιχη τοποθέτηση και επέκταση συνδυασμών

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσω KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED
- η άνω και κάτω επιφάνεια χειρισμού είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	4
Τύπος ρύθμισης	Laserdruck
Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες
Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 ... 45 °C
-------------------------	--------------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	ασύρματα συστήματα λειτουργίας KNX
Σειρά	Berker R.3, Serie 1930