



TU404



IP50



## QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων 4

### Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

### Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν ρύθμισης
- με μπουτόν πλαϊνού κλειδώματος

### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Διαμόρφωση AM / FM	FM
Κατηγορία δέκτη	2

### Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz

### Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW
--------------------------	---------

### Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	30m μέσα σε κτίριο / 300m σε ελεύθερο πεδίο
----------------------------	---

### Μπαταρία

Αυτονομία	5 χρόνια
- με 2 μπαταρίες λιθίου 3V CR2430	

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	15,8 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Διαστάσεις	83 x 46,5 x 15,8 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	46,5 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης, με LED κατάστασης μετάδοσης και κατάστασης μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί
-----	--

### Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσω KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

**Εξοπλισμός**

---

Αριθμός ασύρματων καναλιών	4
----------------------------	---

---

**Χρήση**

---

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα
------------------------------------	------------

---

**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP50
-----------------------	------

---

- Με μπρελόκ

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...45 °C
-------------------------	-------------

---

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

---