


2873



## Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 100W/ΑΛΟΓΟΝΟΥ 500W ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ Μ/Σ

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Πίεση και περιστροφή

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 230 V

Συχνότητα 50 Hz

### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC

- δυνατότητα ελ'ργου τάσης χωρίς αποσυναρμολογία

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου 100 mA

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως με επιπλέον ασφάλεια, προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με κυλινδρική ασφάλεια

### Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές 20...500 VA

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο ≈ 5 W

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα δεν εφαρμόζεται

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Διάσταση άξονα Ø 4 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

CFL 3...100 W

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V 3...100 W

### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 20...500 W

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

#### Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	επαγωγικό
Διατομή αγωγού	1...2,5 mm <sup>2</sup>
- Με τερματικό φορτίου	
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

#### Ρυθμίσεις

- προγραμματιζόμενη βασική φωτεινότητα

#### Εξοπλισμός

- για μηχανικούς μετασχηματιστές
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με soft-lock
------------------------------------	--------------

#### Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
----------------------------------	-----

#### Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5...45 °C
---------------------------	-----------

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού
Σειρά	Έλεγχος φωτισμού, Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

#### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Δυνατότητα αλλαγής της ασφάλειας χωρίς την αφαίρεση του καλύμματος.
---------------------	---