



75142850



IP20

## B. TOUCH SENSOR R.3 ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού και ηλεκτρικών ρολών
- λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

- χειρισμός με απαλό άγγιγμα των επιφανειών των αισθητήρων στα λευκά LED

### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,5 mA

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη όχι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς γυαλί λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό γυαλί

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Τυπωμένο

### Διαστάσεις

Βάθος 23 mm

Ύψος 152 mm

Πλάτος 81 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με μπλε LED λειτουργίας και 4 λευκά LED ένδειξης κατάστασης

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για κάθετη τοποθέτηση

#### Συνθήκες σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

#### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών R.1/R.3
- για κατάλληλα πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών R.x

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 4

Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης ναι

Τύπος ρύθμισης Laserdruck

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με ενσωματωμένο προσαρμοστή μέσω

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή με εξωτερικό αντικείμενο επικοινωνίας
- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία σαν μονάδα επέκτασης θερμοστάτη
- επιπρόσθετη υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή συστήματα λειτουργίας KNX

Βασική σειρά KNX - Berker R.3

Σειρά KNX, Berker R.3