



B. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟ S.1/B.3/B.7

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- έλεγχος έντασης ήχου
- αντίστροφη μέτρηση
- μέτρηση χρόνου ηρεμίας
- ξυπνητήρι με λειτουργία snooze

Συμβατότητα

Για ηχεία ανά κανάλι 4...8 Ω

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός μέσω περιοχών αισθητηρίων στην οθόνη αφής
- ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- φωτιζόμενη οθόνη γραφικών αφής

Συνδεσιμότητα

- στερεοφωνικό ραδιόφωνο FM με ένδειξη RDS

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Συχνότητα

Εύρος Συχνοτήτων 87,5...108 MHz

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου είσοδος μονάδας επέκτασης για ξεχωριστό χειρισμό on/off

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Μικτά υλικά

Εμφάνιση επιφάνειας γαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 33 mm

Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ) 35 x 28 mm

Ύψος 70,8 mm

Πλάτος 141,6 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης απλή και συνδυασμένη τοποθέτηση, Βίδα στερέωσης μέσω πλάκα στήριξης

28808989



Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Διατομή αγωγού | max. 2,5 mm ² |
| Διατομή αγωγού (μεγάφωνα) | max. 1,5 mm ² |
| Σύνδεση | 2 συνδέσεις ηχείων |
| - με βιδωτούς ακροδέκτες | |

Ρυθμίσεις

- χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πεδίο εφαρμογής

- με ένα ηχείο

Εξοπλισμός

- Μνήμη 8 σταθμών
- επαναφορά στον τελευταίο σταθμό κατά την ενεργοποίηση

Χρήση

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις | με μεγάφωνο |
|------------------------------------|-------------|

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | τεχνολογία επικοινωνίας |
| Σειρά | Berker S.1, Berker B.7 |