

28809909

B.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΧΕΙΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- έλεγχος έντασης ήχου
- αντίστροφη μέτρηση
- μέτρηση χρόνου ηρεμίας
- ξυπνητήρι με λειτουργία snooze

Συμβατότητα

Για ηχεία	ανά κανάλι 4...8 Ω

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός μέσω περιοχών αισθητηρίων στην οθόνη αφής
- ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
- φωτιζόμενη οθόνη γραφικών αφής

Συνδεσιμότητα

- στερεοφωνικό ραδιόφωνο FM με ένδειξη RDS

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz

Συχνότητα

Εύρος Συχνοτήτων	87,5...108 MHz

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου	είσοδος μονάδας επέκτασης για ξεχωριστό χειρισμό on/off

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	Μικτά υλικά
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	33 mm
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)	35 x 28 mm
Ύψος	70,8 mm
Πλάτος	141,6 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	απλή και συνδυασμένη τοποθέτηση, Βίδα στερέωσης μέσω πλάκα στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού	max. 2,5 mm²
Διατομή αγωγού (μεγάφωνα)	max. 1,5 mm²
Σύνδεση	2 συνδέσεις ηχείων

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

- χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πεδίο εφαρμογής

- με ένα ηχείο

Εξοπλισμός

- Μνήμη 8 σταθμών
- επαναφορά στον τελευταίο σταθμό κατά την ενεργοποίηση

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με μεγάφωνο

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	τεχνολογία επικοινωνίας
Σειρά	Berker S.1, Berker B.7