



85141126



IP20

B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- με λειτουργία χειρισμού 2 μπουτόν

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 12 V

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω μηχανισμού

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανθρακί

Χρώμα ανθρακί

Υλικό/ επεξεργασία βαμμένο

Υλικό θερμοπλαστικό

Εξοπλισμός

- το επίπεδο φωτεινότητας έναυσης για χρήση με μηχανισμό dimmer , μπορεί να αποθηκευτεί ανεξάρτητα από διακοπή ρεύματος

Ασφάλεια

- με προστασία αποσυναρμολόγησης

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Berker Q.1/Q.3

Σειρά Berker Q.1