

80143326

IP20

easy

B.ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΕΝΤΟΛΩΝ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου	ναι

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπτή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED	ναι
Αριθμός μπουτόν	3

- επιλογή λειτουργίας 1 ή 2 μπουτόν

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	max. 20 mA

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX	≈ 150 mW

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη	όχι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	ανθρακί
Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Ανθρακί
Χρώμα	ανθρακί
Χρώμα RAL	RAL 7021 - Black grey
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο
Επιφάνεια	Βερνίκι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Βαμμένο
Υλικό	Πλαστικό

Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)	56,4 x 17 mm
Ύψος	58,7 mm
Πλάτος	58,7 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	6
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 3 πλήκτρων

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτες
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	και LED RGB
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με ενσωματωένο αισθητήρα θερμοκρασίς

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

- με προστασία αποσυναρμολόγισης
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5…45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C

- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker Q.1/Q.3
Σειρά	KNX, Berker Q.1

Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!