

EE807

IP30

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων	18

Ρύθμιση

Μονάδα	τηλεχειριστήριο για ανιχνευτές κίνησης

Συμβατότητα

Συμβατοί αισθητήρες	EE815, EE816, TCC5xxx

Εντολή και σήμανση

- 3 επίπεδα ρύθμισης για έλεγχο, χρονοκαθυστέρηση σβέσης, όριο φωτεινότητας
- 15 μπουτόν αφής με ενσωματωμένο LED ένδειξης κατάστασης

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	3 m

Μπαταρία

Αριθμός και είδος των μπαταριών αντικατάστασης	1x 3V CR2032

Ανίχνευση

IR	RC6 κωδικός

Διαστάσεις

Διαστάσεις	70x10x120

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	επιπρόσθετα LED επιβεβαίωσης για την ένδειξη της μετάδοσης IR

Ρυθμίσεις

- ρύθμιση του ορίου φωτεινότητας, είτε με προκαθορισμένες τιμές ή με λειτουργία εκμάθησης
- μπορούν να επιλεγούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το όριο της φωτεινότητας για ανίχνευση φωτισμού ημέρας, γραφείου, διαδρόμου

Εξοπλισμός

- 2 ρυθμίσεις μνήμης για πανομοιότυπη ρύθμιση περισσότερων ανιχνευτών παρουσίας