




3841



Β.ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΑ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Περιστροφικό

Λειτουργίες

- με λειτουργία κλειδώματος των μπουτόν

Ρύθμιση

- με θέση 0

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος 46 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60669-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0632-1

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Εξοπλισμός

- πλακίδιο και με περιστροφικό χειριστήριο

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος ρολών

Βασική σειρά Έλεγχος ρολών