



286010



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 600W 230V ΠΥΡΑΚΤ/ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	Πίεση και περιστροφή
-----------------------	----------------------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	240 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC
------------------	----------

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με κυλινδρική ασφάλεια
-----------------	---

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Διάσταση άξονα Ø	4 mm
------------------	------

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	60...600 W
--	------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος φορτίου	ωμικό φορτίο
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Εξοπλισμός

- για μηχανικούς μετασχηματιστές
- με πατητό διακόπτη αλέ ρετούρ

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Δυνατότητα αλλαγής της ασφάλειας χωρίς την αφαίρεση του καλύμματος.
---------------------	---