



384103



## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Περιστροφικό

### Λειτουργίες

- με λειτουργία κλειδώματος των μπουτόν

### Ρύθμιση

- με θέση 0

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	10 AX

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος	42 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60669-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0632-1
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

### Εξοπλισμός

- πλακίδιο και με περιστροφικό χειριστήριο

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος ρολών
Βασική σειρά	Modul-μηχανισμοί