



80162770



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ Κ.1 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

- λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Αριθμός μπουτόν 2

- ρυθμιζόμενες περιοχές λειτουργίας σαν χειρισμός ενός ή δύο σημείων

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων) max. 20 mA

### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος KNX ≈ 150 mW

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη όχι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση Χαρτί

Υλικό Πλαστικό

### Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ) 66,8 x 25 mm

Ύψος 25 mm

Πλάτος 66,8 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με λευκά LED χειρισμού, με 2 RGB LED ένδειξης κατάστασης ανά πλήκτρο

### Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system, easy

- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα όχι

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 4

Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης ναι

Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 2 πλήκτρων

#### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις με ετικέτες

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις και LED RGB

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

- με προστασία αποσυναρμολόγησης
- τηλεγράφημα συναγεμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5...45 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -20...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)

- ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο της μετρούμενης τιμής σε αντικείμενο επικοινωνίας

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή συστήματα λειτουργίας KNX

Οικογένεια προϊόντος είδος προϊόντος: μπουτόν αφής

Βασική σειρά KNX - Berker K.1/K.5

#### Οδηγίες

- Χρησιμοποιήστε μόνο σε συνδυασμό με τη τον bus προσαρμοστή κωδ. 8004 00 01!