



48048982



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C S.1 ΜΠΕΖ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------|-------|
| Όνομαστική τάση | 250 V |
| Όνομαστική τάση | 250 V |
| Συχνότητα | 50 Hz |
| Όνομαστικό ρεύμα | 16 A |

Τάση

| | |
|--------------|------------------|
| Τάση εισόδου | 220...250 V AC |
| Τάση εξόδου | 4,75...5,25 V DC |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|--|-------------|
| Ρεύμα εισόδου | max. 500 mA |
| Ρεύμα εξόδου | max. 3 A |
| Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB | max. 3 A |
| Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB | max. 3 A |
| Όνομαστικό ρεύμα | 16 A |

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

| | |
|-------------------------------|---------|
| Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία) | < 50 mW |
| Ισχύς εξόδου | 15 W |

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα Μεσαίο πλαίσιο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Χρώμα | λευκό |
| Χρώμα RAL | RAL 1013 - Oyster white |
| Υλικό | θερμοπλαστικό |
| Εμφάνιση επιφάνειας | γαλιστερό |

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 32 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) | 1,5...2,5 mm ² |
| Διατομή αγωγού (μονόκλωνου) | 1,5...2,5 mm ² |
| - με επαφές ταχείας σύνδεσης | |

Χρήση

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | ενισχυμένη προστασία επαφής |
|------------------------------------|-----------------------------|

Ασφάλεια

| | |
|------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | 02 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
| - προστασία για παιδιά | |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-----------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5...35 °C |
|-------------------------|-----------|

Ταυτοποίηση

| | |
|--------------|------------------------|
| Βασική σειρά | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Σειρά | Berker S.1, Berker B.7 |