



395619



## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10Α 250V~

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου κορδόνι

### Ρύθμιση

- μεταγωγική επαφή με ξεχωριστή επαφή σηματοδότησης

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

### Μήκος

Μεγάλο κορδόνι 14 cm

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

### Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Βάθος εγκατάστασης 31,2 mm

Απόσταση επαφών > 3 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για επίτοιχη και επι οροφής τοποθέτηση, με νύχια στήριξης

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60669-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0632-1

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Έλεγχος φωτισμού